

## Tiskárna HP LaserJet MFP M234dw (6GW99F)



**Užívejte si bezdrátový oboustranný tisk,[4] chytrá řešení pro nastavení i mobilitu a produktivitu multifunkční tiskárny.[1]**

Vysoce produktivní multifunkční tiskárna s nejrychlejším oboustranným tiskem ve své třídě[1] a aplikací HP Smart, která vám ušetří čas.[2,3] Hod'te starosti za hlavu díky spolehlivému připojení[4] a zjednodušenému nastavení pro bezproblémový provoz.



### **Pracujte rychle. Pracujte chytře.**

Urychlete zpracování vícestránkových dokumentů díky nejrychlejšímu oboustrannému tisku ve své třídě.[1]

### **Buďte produktivní kdekoli**

Využívejte vysoce kvalitní skenování. S aplikací HP Smart můžete sdílet obsah přes Dropbox, Disk Google, e-mail nebo cloud prakticky odkudkoli.[2]

### **Snadné nastavení, snadné používání**

Začněte rychle se snadným nastavením, které vás provede každým krokem. Stačí stáhnout aplikaci HP Smart, připojit se k síti a sdílet tiskárnu se všemi ostatními zařízeními.[2]

### **Funkce**

Nejrychlejší oboustranný tisk ve své třídě [1]

Malé rozměry. Velký výkon.

Spolehlivé připojení [4]

Snadná instalace [2]

Úžasné skenování nově na smartphonu [2]

Náš tisk je stále efektivnější [2]



## Technické údaje

<b>Kvalita tisku – černobíle (nejvyšší kvalita)</b>	Až 600 x 600 dpi
<b>Rychlost tisku – černobíle (ISO, A4)</b>	Až 29 str./min
<b>Rychlost tisku</b>	Rychlost tisku až 29 str./min (černobíle)
<b>Funkce</b>	Tisk, kopírování, skenování
<b>Oboustranný tisk</b>	Automatické oboustranné operace
<b>Pracovní cyklus (měsíční, formát A4)</b>	Až 20 000 stran
<b>Inteligentní softwarové funkce tiskárny</b>	Automatický oboustranný tisk, HP Auto-On/Auto-Off, aplikace HP Smart <sup>[3,4]</sup>
<b>Technologie funkce úspory energie</b>	Technologie HP Auto-on/Auto-off
<b>Náhradní tiskové kazety</b>	Černá tonerová kazeta HP 135A LaserJet W1350A (cca 1 100), černá tonerová kazeta HP 135X LaserJet W1350X (cca 2 400) <sup>[8]</sup>
<b>Spotřební materiál</b>	Tisková kazeta HP JetIntelligence
<b>Standardní možnost připojení</b>	1 síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 (zařízení); Bezdrátový adaptér 802.11b/g/n, dvoupásmový 2,4/5 GHz
<b>Možnosti připojení k síti</b>	1x Ethernet 10/100Base-TX; 1x integrované rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n
<b>Bezdrátové připojení</b>	1x integrované rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n
<b>Možnost mobilního tisku</b>	Apple AirPrint™; Aplikace HP Smart; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi® Direct
<b>Síťové protokoly, podporované</b>	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
<b>Software součástí dodávky</b>	Bez disku CD; Software ke stažení z adresy <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> nebo <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>
<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux (Nepodporuje systémy Windows XP (64bitový) a Windows Vista (64bitový); Kompletní softwarové řešení je k dispozici pouze pro systém Windows 7 a novější; Pro systémy Windows 2008 R2 64bitový, 2012 64bitový, 2012 R2 64bitový, 2016 64bitový jsou nainstalovány pouze tiskové ovladače. Operační systém Windows RT pro tablety (32/64bitový) používá zjednodušený tiskový ovladač HP integrovaný do operačního systému RT; Systémy Linux používají software HPLIP integrovaný do operačního systému.)
<b>Technické funkce</b>	AirPrint; Automatický oboustranný tisk; Kompaktní velikost; HP Auto-On/Auto-Off; Toner JetIntelligence; Skenování do cloudu; Skenování do e-mailu; Skenování do složky; Ethernet; Bezdrátové rozhraní; Wireless Direct
<b>Specifikace dopadu na udržitelnost</b>	Bez obsahu rtuti
<b>Certifikace Energy star</b>	Ano
<b>Ekoznačky</b>	Blue Angel; Registrace EPEAT® Silver; Certifikace ENERGY STAR®
<b>Kompatibilita se standardem Blue Angel</b>	Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
<b>Rychlost kopírování (černě, normální kvalita, A4)</b>	Až 29 kopií/min
<b>Rychlost kopírování – černobíle (normální, letter)</b>	Up to 30 cpm
<b>Rychlost skenování (normální, formát A4)</b>	Až 19 str./min (černobíle), až 10 str./min (barevně)
<b>Vstupní režimy skenování</b>	Aplikace HP Smart; a uživatelské aplikace využívající ovladač Twain
<b>Plocha displeje (imperiální jednotky)</b>	1.22 x 1.06 in
<b>Oblast displeje (metrické jednotky)</b>	31 x 27 mm
<b>Minimální rozměry (Š x H x V)</b>	368,0 x 298,6 x 241,9 mm
<b>Minimální rozměry (Š x H x V)</b>	14.49 x 11.76 x 9.52 in
<b>Hmotnost</b>	7,6 kg
<b>Hmotnost</b>	16.76 lb
<b>Spotřeba energie</b>	453 W (probihající tisk), 3,3 W (pohotovostní režim), 0,6 W (režim spánku), 0,6 W (automatické vypnutí / probuzení přes LAN, ve výchozím nastavení zapnuto), 0,04 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,04 W (ruční vypnutí) (Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Typická spotřeba energie vychází z měření u zařízení s napájecím napětím 115 V.)
<b>Typ napájení</b>	110V nebo 200V integrovaný napájecí zdroj
<b>Obsah balení</b>	Tiskárna HP LaserJet MFP M234dw; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (700 stran); Protiprachový kryt; Referenční příručka; Instalační leták; Záruční příručka a list v některých zemích; Napájecí kabel <sup>[7]</sup>
<b>Záruka výrobce</b>	Limitovaná jednoletá záruka

## Nejlepší doporučené displeje, příslušenství a služby

Žádné nejlepší doporučené displeje, příslušenství a služby

## Poznámky pod čarou se zprávami

[1] Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze s 2,4GHz a 5,0GHz pásmem. Další informace jsou k dispozici na adrese [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®. Podporuje 5,0GHz a 2,4GHz pásmo pomocí až 12 nepřekrývajících se kanálů ve srovnání s pouhými 3 nepřekrývajícími se kanály 2,4GHz pásma. Podporuje 5,0GHz pásmo (až 150 mb/s) ve srovnání s 2,4GHz pásmem (až 72,2 mb/s). Vyžaduje internetové připojení, které je třeba zakoupit samostatně.

[2] Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Určité funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině a liší se v závislosti na deskopové nebo mobilní aplikaci. Může vyžadovat předplatěnou službu Instant Ink. Instant Ink není k dispozici ve všech zemích. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/tonerservice>. Vyžaduje internetové připojení, které je třeba zakoupit samostatně. Pokud chcete dosáhnout plné funkčnosti, je nutný účet HP. Seznam podporovaných operačních systémů je k dispozici v obchodech s aplikacemi. Možnost faxování zahrnuje pouze odesílání faxů a může vyžadovat zakoupení dodatečného příslušenství. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobile-fax>.

[3] Vychází z interního testování HP. Odhad průměrné doby je založen na: 1) stažení aplikace HP Smart do mobilního zařízení, 2) nastavení zkratky a 3) skenovacích úlohách, kterým mají přiřazené 2–3 úlohy (skenování do e-mailu, uložení a přejmenování, uložení do cloudu atd.). Srovnání průměrné úspory času vychází z použití tiskárny a skenovacího softwaru pro stolní počítače na dokončení podobných skenovacích úloh. Vyžaduje stažení aplikace HP Smart a podporovanou tiskárnu HP. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Určité funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině.

[4] Bezdrátové rozhraní je kompatibilní pouze s 2,4GHz a 5,0GHz pásmem. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®. Podporuje 5,0GHz a 2,4GHz pásmo pomocí až 12 nepřekrývajících se kanálů ve srovnání s pouhými 3 nepřekrývajícími se kanály 2,4GHz pásma. Podporuje 5,0GHz pásmo (až 150 Mb/s) ve srovnání s 2,4GHz pásmem (až 72,2 Mb/s). Vyžaduje internetové připojení, které je třeba zakoupit samostatně.

## Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

[3] Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastaveních; může vyžadovat upgrade firmwaru.

[4] Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Určité funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině a liší se v závislosti na stolní nebo mobilní aplikaci. Může vyžadovat předplatěnou službu Instant Ink. Instant Ink není k dispozici ve všech zemích. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/tonerservice>. Vyžaduje internetové připojení, které je třeba zakoupit samostatně. Pokud chcete dosáhnout plné funkčnosti, je nutný účet HP. Seznam podporovaných operačních systémů je k dispozici v obchodech s aplikacemi. Možnost faxování zahrnuje pouze odesílání faxů a může vyžadovat zakoupení dodatečného příslušenství. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobile-fax>.

[7] Informace o výtěžnosti kazety dodané s tiskárnou jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/toneryield>. Měřené hodnoty výtěžnosti odpovídají normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech.

[8] Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech.

## Více informací na

<https://www.hp.com/uk>

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka pro produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

